


Technische support

 +31 76 3333 999



support@paxton-benelux.com

Technische support is bereikbaar op: maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com>

Montage




Keypad covers

Extra covers zijn leverbaar in zwart, wit, grijs, blauw en zilver. Geregistreerde installateurs kunnen deze gratis bestellen door in te loggen op het beveiligde installateursextranet: <http://paxton.info/1035>.





Bedrading



K75 Schroefaansluitingen (optioneel)

Draaduitgangen



OPMERKING: Het keypad dient gemonteerd te worden op een inbouwdoos om voldoende ruimte te creëren voor het aansluiten van de connector.

Als een adapterplaat (310-750-NL) gebruikt wordt, kunnen de bevestigingen op de inbouwdoos ook gebruikt worden.

Het volledige systeem resetten

1. Maak het systeem spanningsloos.
2. Zet het systeem weer onder spanning terwijl u de toets '3' ingedrukt houdt.
3. Alle 3 de LED's zullen knipperen en het keypad zal 3 maal in een seconde piepen.
4. Ga naar de programmeerhandleiding - Initialiseren van een nieuw systeem.

Opstarten van een nieuw systeem

De eerste maal dat het systeem opgestart wordt zal het keypad 3 maal binnen een seconde piepen.

Kies een 6-cijferige programmeercode en programmeer deze als volgt in het keypad:


BELANGRIJKE OPMERKING: Gebruik nooit programmeercode 123456. De standaard gebruikerscode is 1234 - de programmeercode mag niet de cijfers 1234 in dezelfde volgorde bevatten. Het elektrische slot wordt na 1234 vrijgegeven en alle daaropvolgende cijfers worden genegeerd.



De standaard gebruikerscode is nu ingesteld op 1234

U kunt nu de gebruikerscodes en functies gaan instellen met behulp van het programmeeroverzicht.

Voorbeeld: - Een gebruikerscode instellen om de deur te ontgrendelen.



Dit vak kan gebruikt worden om de programmeercode te noteren voor toekomstig gebruik. Bewaar deze informatie a.u.b. op een veilige plek.

--	--	--	--	--	--

STARTEN -- voer de **6-cijferige** programmeercode in en houd een functietoets **3 seconden** ingedrukt. - Het keypad geeft een pieptoon en het LED-lampje gaat sneller knipperen
Gebruik de toetsen om de optie in te stellen - Het keypad gaat terug naar de bedrijfsmodus.

Gebruikerscode programmeren	8	▶	Voer de gebruikerscode in 4 t/m 8 cijfers	▶		▶	Voer nogmaals de gebruikerscode in	▶		▶	4 = Normaal
											OF 6 = Toggle
Tijd deur open (in seconden)	5	▶	X X								OF 8 = Dwangcode
			Voer de tijd in seconden in (standaard = 07, max. = 60)								OF 2 = Verwijderen
Eén of meerdere codes	2	▶	2	▶	2	▶	2	▶	2	▶	OF 6 = Meerdere codes toegestaan
Aansturen elektrische slot	1	▶	2	▶	2	▶	2	▶	2	▶	OF 6 = Ruststroom
Stille werking	3	▶	2	▶	2	▶	2	▶	2	▶	OF 6 = Stil
20 verkeerde toetsaanslagen = vergrendeling van 60 seconden	4	▶	2	▶	2	▶	2	▶	2	▶	OF 6 = AAN
Exit-drukknop	7	▶	2	▶	2	▶	2	▶	2	▶	OF 6 = Toggle "deur open" tot er nogmaals op de drukknop wordt gedrukt, of de toggle code word ingevoerd
Programmeercode wijzigen	6	▶	Voer de 6-cijferige programmeercode in	▶		▶	Voer nogmaals de 6-cijferige programmeercode in	▶			
Systeem resetten (m.u.v. de programmeercode)	9	▶	Voer de 6-cijferige programmeercode in	▶	9						

= 3 seconden ingedrukt houden

Specificaties

Kenmerken			
	Min.	Max.	
Aantal codes	1	50	
Lengte van codes	4 digits	8 digits	
Tijd deur open	1 sec	60 secs	
Stille werking			Ja
Kan gebruikt worden met een spanningsloos ontgrendeld slot ('Ruststroom')			Ja
Kan gebruikt worden met een spanningsloos vergrendeld slot ('Arbeidsstroom')			Ja
Ingang exit-drukknop			Ja
Ingang deurcontact			Nee
Achtergrondverlichting			Ja
Elektrisch			
	Min.	Max.	
Spanning	11V DC	14V DC	
Stroom		170 mA	
Schakelstroom		1 A	
Uitgangsspanning alarm/bel		12V DC	
Kabellengte			3 meter
Omgeving			
	Min.	Max.	
Bedrijfstemperatuur	-20 °C	+55 °C	
Waterbestendig	IPX7		Buitengebruik
Vandaalbestendig			Laag
Afmetingen			
	Breedte	Hoogte	Diepte
K38	38 mm	78 mm	12.5 mm
K50	50 mm	100 mm	15 mm
K75	75 mm	143 mm	16 mm



De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd.
 Contactgegevens zijn te vinden op: <http://paxton.info/596>