

Behuizing voor Wandmontage

www.boschsecurity.com



- ▶ Opbouw- en inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten
- ▶ Modulair systeem

Behuizingen voor wandmontage zijn in verschillende modellen verkrijgbaar, voor alle denkbare toepassingen. Er zijn varianten voor opbouw- en inbouwmontage, met variabele montagediepte of gelijk met de muur. Ook montage in 482,6 mm (19-inch) kasten is mogelijk. Dankzij het modulaire systeem kan een bestaand systeem eenvoudig worden uitgebreid.

Functies

Behuizingsontwerpen en -combinaties

Er zijn twee behuizingen voor wandmontage leverbaar als basiseenheid:

- HCP 0006 A (voor 6 modules) of
- HBC 0010 A (voor 10 modules)

Deze behuizingen bieden plaats aan een MPC Bedienings- en displayeenheid met paneelcontroller als het centrale element van de brandmeldcentrale.

De basisbehuizingen HCP 0006 A en HBC 0010 A kunnen met de volgende apparatuur worden uitgebreid om aan individuele voorkeuren te voldoen:

- HBE 0012 A Modulaire uitbreidingsbehuizing voor 12 extra modules, 2 x 12 V/28 Ah accu's
- PSS 0002 A of PSB 0004 A Voedingsbehuizingen voor extra voedingseenheden en 12 V/28 Ah accu's
- DIB 0000 A Verdeelkast, framemontage.

Uitrustingslimieten

Installatie-optie en het maximale aantal:

- Modules

- Paneelrails (klein: PRS 0002 A, groot: PRD 0004 A)

Behuizingst ype	Modules	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Installatie-optie en het maximale aantal:

- MPC Bedienings- en displayeenheid met paneelcontroller
- UPS-voedingseenheden
- Accu's

Behuizingst ype	MPC	Voedingen	Accu's
HCP 0006 A	1	1	2 x 28 Ah
HBC 0010 A	1	1	2 x 28 Ah
HBE 0012 A	-	1	2 x 28 Ah
PSS 0002 A	-	1	2 x 28 Ah

PSB 0004 A	-	1	4 x 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

De DIB 0000 A Verdeelkast, framemontage, is voorzien van een DIN-rail om hierop aansluitklemmen aan te brengen.

Installatietypes

Er zijn verschillende installatietypes mogelijk:

- Opbouwmontage
- Inbouwmontage met variabele installatiedieptes (gelijk met de muur)
- Installatie in 482,6 mm (19-inch) rekken.

Bij opbouwmontage worden de behuizingen rechtstreeks op de wand aangebracht. Voor alle andere installatietypes zijn speciale montagesets vereist.

De behuizingen beschikken over voorgevormde kabeldoorvoeren.

In de behuizingen voor wandmontage passen maximaal 12 V/28 Ah accu's.

Installatie in 482,6 mm (19-inch) rekken

Voor iedere behuizing voor wandmontage is een FRK 0019 A Installatieset nodig.

Frontdeuren

De behuizingen kunnen ook worden voorzien van transparante frontdeuren. De behuizingen zijn gemaakt van schokbestendig kunststof en zijn leverbaar in twee formaten, met allebei een slot aan de linker- of rechterkant.

Behuizingstyp	Frontdeur, slot rechts	Frontdeur, slot links
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

Opmerkingen over installatie/configuratie

- Alle behuizingen zijn voorzien van voorgevormde kabeldoorvoeren met de drie meest voorkomende diameters (22 mm, 35 mm, 44 mm).
- De voorgevormde openingen voor de kabeldoorvoer moeten voorzichtig worden opengemaakt.
- Montage en bediening van de brandmeldcentrale moeten worden uitgevoerd op een schone en droge locatie binnenshuis.

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Materiaal van behuizing	Plaatstaal, geveerd
Kleur van behuizing	Leigrijs, RAL 7015 Voorkant: antraciet grijs, RAL 7016
Afmetingen	

• HCP 0006 A	ca. 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A en HBE 0012 A	ca. 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	ca. 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A en DIB 0000 A	ca. 267 x 440 x 149 mm
Gewicht	
• HCP 0006 A	ca. 12,5 kg
• HBC 0010 A en HBE 0012 A	ca. 17 kg
• PSB 0004 A	ca. 11,4 kg
• PSS 0002 A en DIB 0000 A	ca. 6,4 kg

Bestelinformatie

HCP 0006 A Behuizing 6 modules, wandmontage voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten
Bestelnummer **HCP 0006 A**

HBC 0010 A Behuizing 10 modules, wandmontage voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten
Bestelnummer **HBC 0010 A**

HBE 0012 A Uitbreidingsbehuizing, wandmontage voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten
Bestelnummer **HBE 0012 A**

PSS 0002 A Voedingsbehuizing, klein, wand voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten
Bestelnummer **PSS 0002 A**

PSB 0004 A Voedingsbehuizing groot, wandmontage voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten
Bestelnummer **PSB 0004 A**

DIB 0000 A Verdeelkast voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten
Bestelnummer **DIB 0000 A**

Accessoires

FRK 0019 A Installatiekit voor 19" rekken wandmont.
Voor behuizing voor wandmontage
Bestelnummer **FRK 0019 A**

FDT 0000 A Deur, slot rechts, framemontage
Slot rechts
Bestelnummer **FDT 0000 A**

FDT 0003 A Deur slot links, framemontage
Slot links
Bestelnummer **FDT 0003 A**

FDT 0001 A Deurslot rechts, wandmontage
Slot rechts
Bestelnummer **FDT 0001 A**

FDT 0002 A Deurslot links, wandmontage
Slot links
Bestelnummer **FDT 0002 A**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com