

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

EDGE1/BOX



CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
EDGE1/BOX	Digitale controle 36V voor controle 2 motoren BRUSHLESS, kast in abs.	50

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Stroomtoevoer	230V AC - 50 Hz
Werkings temperatuur	-10+55 C°
Beschermingsfactor	IP54
Aantal motoren	2 Brushless motoren
Max.vermogen per motor	250W
Max. vermogen knipperlicht	100W 230V AC - 40W 24V AC/DC
Max. vermogen lampje bij opening poort	3W (24V DC)
Max. vermogen toebehoren uitgang	20W (24V DC)
Maximaal vermogen elektrisch	15W (12V DC)
Spanning knipperende	24V DC
Vermogen maxim knipperende	25W
Battery	Optional
Afmetingen (L x W x H)	330 x 230 x 115
Productgewicht verpakt (Kg)	5,8
Aantal dozen per pallet	50

PRODUCTEN ACCESSOIRES



B71/BCHP/EXT
Kit voor noodbatterijlader voor
Brushless digitale controller
EDGE1/BOX - B70/1DCHP 36V DC
met insteekkaart, met 2
herstelbatterijen 12V DC, 4,5 Ah.
Inclusief doosje.



B71/BCHP/BOX
Kit voor noodbatterijlader voor
Brushless digitale controller
EDGE1/BOX - B70/1DCHP 36V DC.
Inclusief doosje en zonder
herstelbatterijen.



B71/PBX36/BOX
Hybride inverter versie "Network
Assisted" voor de voeding van de
automatisering met functie van
batterijlader via de aansluiting van
zonnepanelen of vast stroomnet voor
de voeding van de digitale controllers
Brushless 36V DC met netspanning
van 230V AC.



B71/PBX36/BOX/115
Hybride inverter versie "Network
Assisted" voor de voeding van de
automatisering met functie van
batterijlader via de aansluiting van
zonnepanelen of vast stroomnet voor
de voeding van de digitale controllers
Brushless 36V DC met netspanning
van 115V AC.



B71/PBX/BOX
Hybride inverter versie "Full Solar"
voor de voeding van de
automatisering met functie van
batterijlader via de aansluiting van
zonnepanelen voor de voeding van
de digitale controllers Brushless.



B74/BCONNECT
Wi-Fi B-CONNECT module -
Systeem voor beheer en
programmering op afstand in IP- en
CLOUD-webbrowsermodus via P2P-
verbinding met WiFi-hotspot voor
Brushless-besturingseenheden
(B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P -
B70/1DCHP).