

JOW2D

VIDEO-INTERCOMSYSTEEM ADAPTER



DE JOW2D IS EEN ADAPTER VOOR HET VIDEO-INTERCOMSYSTEEM UIT DE AIPHONE JO-SERIE. HIERMEE KUNNEN TWEE VIDEODEURSTATIONS WORDEN GEBRUIKT IN EEN STANDAARD OF WIFI-COMPATIBEL SYSTEEM.

De adapter heeft ingangen voor twee JO-serie videodeurstations en uitgangen om de deuropener voor elk van die deurstations te bedienen. Als een bezoeker de belknop van het deurstation indrukt, wordt zijn afbeelding op het binnenstation(s) weergegeven. De persoon bij het binnenstation beantwoordt de oproep en als hij besluit de bezoeker toegang te verlenen, drukt hij op de deuropener-toets om het elektrische slot bij de bijbehorende deur te activeren. Als een deurstation in gebruik is, activeert de belknop op het andere deurstation geen inbel. Gebruik de JOW2D adapter met JO-serie systemen die het JO1MDW WIFI-compatibele hoofdstation of het JO1MD standaard hoofdstation bevatten.

KENMERKEN:

- Maakt het mogelijk een tweede deurstation aan te sluiten op elk JO Series-systeem
- Kan worden toegevoegd aan bestaande systemen voor uitbreiding
- Bevat normaal open contacten om een deuropener te activeren

SPECIFICATIES:

- Vermogen >18V DC (geleverd door JO Series master station)
- Verbruik >100mA (max), 18mA (standby)
- Relaisuitgangen > 24 V gelijkstroom, 1A (JO1MDW) 24 V DC, 500 mA (JO1MD, JO1FD)
- Bedrijfstemperatuur > 0 ~40 °C
- Afmetingen > 10,80cm H x 10,97cm L x 5,45cm B

