

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

B71/BC/INT



CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
B71/BC/INT	Kit voor noodbatterijlader voor Brushless digitale controller B70/2DC/BOX 24V DC met insteekkaart, met 2 herstellbatterijen 12V DC, 1,2 Ah. Inclusief doosje.	

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT	
Stroomtoevoer	16V AC ... 24V AC
Werkingstemperatuur	-20°C +55°C
Maximaal ingangsvermogen	15W
Back up batterijen	2 x 12V DC 1200mAh, in serie
Nominale laadspanning	27.6 V DC
Min. zelfbescherming spanning van de batterij	19.5 V DC
"br" Open contact, laadstroom	250 mA (2 x 12vdc 1200mah, in serie)
"br" Gesloten contact , laadstroom	400 mA 'extern' (OPTIE) Back up batterijen 2 x 12vdc 4500mAh, in serie- B71/BC/EXT
Afmetingen (L x W x H)	243 x 49 x 89
Productgewicht verpakt (Kg)	1.5

